

AGGIORNAMENTO FIRMWARE DA REMOTO

La presente informativa riguarda i prodotti connessi alla rete internet mediante dongle WiFi oppure attraverso l'apposito cavo di rete.

Procedura completa:

- Alla prima esecuzione del Rapporto di Chiusura Giornaliera (Z10) il registratore presenta sul display operatore il messaggio: **NUOVO FW DISPONIBILE AGG. FW? 0=NO 1=SI**. Selezionare 0 per rifiutare oppure 1 per procedere con l'aggiornamento.
- Selezionando 1 la macchina stampa il Rapporto di Chiusura Giornaliera (Z10) con il relativo rapporto di trasmissione quindi si predispone in **CASSA CHIUSA** e solo dopo un tempo di 20" circa inizia l'aggiornamento. Durante questa fase il registratore **non deve essere spento** altrimenti sarà necessario ripetere da capo l'operazione di download da cloud.
- Al termine il registratore si spegne per alcuni secondi e si riaccende visualizzando la scritta: **AGG. COMPLETATO RIAVVIA IL CRF**.

IMPORTANTE: nel caso sia stato premuto 0=NO, alle successive esecuzioni dei Rapporti di Chiusura Giornaliera (Z10), il registratore ripropone automaticamente il messaggio **NUOVO FW DISPONIBILE AGG. FW? 0=NO 1=SI'**.

- Spegnerla macchina con il tasto meccanico on/off e riaccenderla regolarmente

ATTENZIONE: se la macchina al completamento della riaccensione si dovesse collocare in Assetto SET, rimanere in attesa per qualche minuto, spegnerla nuovamente e riavviarla.

- Alla riaccensione dopo l'aggiornamento viene visualizzato il messaggio OPERAZ. IN CORSO ed in seguito verrà stampato uno Z10 (con questa operazione il registratore invia in automatico l'evento all'Agenzia delle Entrate). Sul registratore vengono sbloccate in automatico le nuove funzionalità tracciati 7.0 e lotteria degli scontrini disponibili dal 01/01/2021.